

Procedura fiscalizare ATHLOS+EPSON

Conectam casa de marcat in retea(network) si o pornim. Deschidem pe un calculator care este in aceiasi retea cu casa, un browser si tastam in bara de adrese: http://xxx.xxx.xxx.xxx unde x reprezinta cifrele din IP-ul casei de marcat sau :http://ATH(EPS pentru Epson)xxxxx-xx unde x reprezinta cifrele din seria casei pe care o gasiti pe una din lateralele casei de marcat. Ex:



Introducem la user: admin si la parola:4321

Meniu Principal

- Parametrii Program
- Rapoarte
- Dezvoltatori
- Tastatura Virtuala

Bine ati venit!

AMEF:	POS:01 - EPS00011-18
Serie de Identificare:	2000157185
Serie Fiscala	2000157185
Versiune Software:	v320R/CNNNN/2.3
Adresa IP & Subnet Mask:	172.16.100.54 - 255.255.255.0
Adresa MAC:	80:1F:12:24:AB:9B
DHCP Activ:	NU
Nume NETBIOS:	SERIALNUMBER
IP Extern:	92.87.90.169
Data/Ora:	MI 24/10/2018 VT 13:41:48
Data/Ora prin Internet:	MI 24/10/2018 IT 12:42:36
Numarul Ultimul *Z*:	5
Bonuri Fiscale Clientilor:	0
Bonuri Nefiscale:	0

Copyright © 2011-2018 EconomouDevelopment

Se da un click pe Parametrii Program, si apoi pe Titlu Bon si se introduce antetul fara pauze intre randuri.Daca se doreste inaltime dubla a literei se introduce la inceputul randului caracterul bara “|” iar daca se doreste latime dubla se introduce caracterul acolada “{”. Se pot insera si impreuna pentru inaltime si latime dubla.Centrarea se face automat.Dupa terminarea introducerii antetului se alege optiunea TEST IMPRIMANTA si se apasa CONFIRMA OPTIUNEA.Imprimanta scoate un bon de test, daca ce se imprima este fara greseli, se allege din nou optiunea SALVARE IN MEMORIA FISCALA si se apasa CONFIRMA OPTIUNEA.Nu mai iese inca un bon, oricum, antetul se poate modifica in intregime de 16 ori.

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Titlu Bon

ATENTIE: Modificarile de Titlu Sunt Salvate in Memoria Fiscala. Exista un numar limitat de Modificari.

Linile care incep cu ']' vor fi printate cu inaltime dubla. Textul dupa o '{' va fi printat cu latime dubla, pana la '}'. Linile vor fi centrate daca nu incep cu '<' sau '>'.

Modificari de Titlu ramase: 15

Linia 1:	<input type="text"/>
Linia 2:	<input type="text"/>
Linia 3:	<input type="text"/>
Linia 4:	<input type="text"/>
Linia 5:	<input type="text"/>
Linia 6:	<input type="text"/>
Linia 7:	<input type="text"/>
Linia 8:	<input type="text"/>
Parola de Service - Optional <input type="text"/>
ALEGE OPTIUNEA:	<input type="text" value="PASTREAZA MODIFICARILE"/>
<input type="button" value="CONFIRMA OPTIUNEA"/>	

Se apasa butonul Parametrii system

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Parametrii fiscali	
ATENTIE: Parametrii fiscali sunt stocati in Memoria Fiscala. Exista un numar limitat de schimbari.	
Numar de schimbari parametrii fiscali ramas: 57	
CUI are prefixul RO:	DA <input type="text"/>
Profil ANAF:	0 <input type="text"/>
Nume Host ANAF:	AMEF.ANAF.RO <input type="text"/>
Port Host ANAF:	80 <input type="text"/>
Cale Host ANAF: (trimis cu minuscule)	AMEF.PHP <input type="text"/>
Parola de Service: <input type="text"/>
ALEGE OPTIUNEA:	<input type="text" value="PASTREAZA MODIFICARILE"/>
<input type="button" value="CONFIRMA OPTIUNEA"/>	

Setarea Data & Ora	
Parola Service: <input type="text"/>
Data/Ora noua curenta: (foloseste I pentru data/ora din Internet)	VI 23/11/2018 IT 12:54:52 <input type="text"/>
<input type="button" value="DATA/ORAZ NOUA"/>	

Registru de Service	
Parola Service: <input type="text"/>
Service facut:	FARA SERVICE <input type="text"/>
<input type="button" value="INREGISTREAZA IN MEMORIA FISCALA"/>	

Identificare Memoria Jurnal Electronic	
Parola Service: <input type="text"/>
Seria de Identificare a Memoriei EJ:	0C44AB8A <input type="text"/>
<input type="button" value="SALVEAZA NOUL ID"/>	

Numar de Identificare AMEF	
ATENTIE!: Numarul de Identificare este salvat in Memoria Fiscala NUMAI O DATA!	

Se alege mai intai atributul fiscal al firmei. Default vine selectat pe DA. Setam data si ora daca este nevoie (este necesara introducerea parolei).La Identificarea Memoriei Jurnal Electronic se introduce parola si se apasa salveaza noul ID.(parola este generate de firma Accord Electronics in functie de un numar ales de technician si care se schimba in fiecare luna.Trebuie sa solicitati tabelul cu parolele din timp)

Menu Principal

Parola Service:

Service facut: FARA SERVICE

INREGISTREAZA IN MEMORIA FISCALA

Identificare Memoria Jurnal Electronic

Parola Service:

Seria de Identificare a Memoriei EJ: 0C44AB8A

SALVEAZA NOUL ID

Numar de Identificare AMEF

ATENTIE!: Numarul de Identificare este salvat in Memoria Fiscala NUMAI O DATA!

Parola Service:

Numar de Identificare: 2000157185

SALVEAZA NUMARUL DE IDENTIFICARE UNIC

Seria Fiscala

ATENTIE!: Seria Fiscala este salvata in Memoria Fiscala NUMAI O DATA, imediat dupa primul raport Z. Este acceptat numai daca Numarul de Identificare, Seria de Identificare a Memoriei EJ, Titluri de Bon si CUI Firmei sunt deja setate.

Parola Service:

CUI-ul Firmei: (4-10 cifre) 26234773

XML CIF-ul Firmei: (13 cifre sau 0) 0000

Pentru Aeroporturi: NU

Moneda de Referinta: RON

FISCALIZARE

SALVEAZA PERMANENT TOATE MODIFICARILE

Copyright © 2011-2018 EconomouDevelopment

Mai jos, pe aceiasi pagina la Numar de Identificare AMEF se introduce NUI-ul firmei, se introduce din nou parola de tehnician si se apasa SALVEAZA NUMARUL DE IDENTIFICARE UNIC. Se merge mai jos si se introduce CUI-ul firmei fara atribut fiscal chiar daca este platitor de TVA(a fost setat la inceputul paginii) se introduce din nou parola si se apasa FISCALIZARE.In acest moment casa de marcat este fiscalizata. Se apasa butonul MENU PRINCIPAL si TASTATURA VIRTUALA si se tiparesate bonul de proba si primul Z